



EIKON: Variador SLAVE 230V 500VA 2M gris

20143

Series residenciales / Series resid. tradicionales / EIKON / Dispositivos

Variador SLAVE 230V 500VA 2M gris

Variador SLAVE 230 V~ 50/60 Hz transformadores electrónicos regulables 40-500 VA, con terminal neutro, mando desde 20142 y 14142, tecnología MOSFET, fusible de protección, gris - 2 módulos

Estado producto

2 - Será eliminado

Cant. mínima de pedido


5 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación


- [FI - Foglio istruzioni ZIS_49400275A0 \(1947 kb\)](#)




Dibujos



Volúmenes



Vista trasera




Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Regulador de iluminación
- **Tipo de operación:** Otros
- **Tipo de carga:** Carga capacitiva
- **Utilizable con botón:** No
- **Utilizable con detector de movimiento:** No
- **Utilizable con detector de presencia:** No
- **Utilizable con temporizador:** No
- **Utilizable con botón de radio:** No
- **Utilizable con botón IR:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Fijación por click
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Gris
- **Número RAL (similar):** 7024
- **Transparente:** No
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP40
- **Tensión nominal:** 230,00 - 230,01 V
- **Frecuencia:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Tensión de control:** 230,00 - 230,01 V
- **Anchura del dispositivo:** 44,80 mm
- **Altura del dispositivo:** 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 42,00 mm

Embalajes



Código 8007352388000
Cantidad 1 NR
Med. 6x5,4x5,3 [cm]
Peso 71,7 [g]



Código 8007352388017
Cantidad 5 NR
Med. 17,2x13,1x6 [cm]
Peso 414,7 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).