



EIKON: Toma SICURY 2P+T 16A alemán Next

20208.N

Series residenciales / Series resid. tradicionales / EIKON / Dispositivos

Toma SICURY 2P+T 16A alemán Next

Toma SICURY 2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán, Next - 2 módulos


Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

20 NR

Dibujos







Vista trasera





Vista 3D

Datos técnicos

Class group: Programa de instalación de interruptores / enchufes

Class: Enchufe

Número de unidades: 1

Número de módulos (en caso de diseño modular): 2

Número de tomas intercambiables: 0

Impresión/marcado: Ninguno

Método de conexión: Terminal enroscado

Con tapa abatible: No

Con protección de contacto mejorada: Si Espacio de la etiqueta/área de impresión: Si

Color: Plata

Número RAL (similar): 9022

Color metálico: No **Transparente**: No Bloqueable: No

Mecanismo de expulsión: No

Instalación aislada: No

Con iluminación funcional: No

Protección contra sobretensiones: No

Dispositivo de corriente residual: No

Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola)

Material: Plástico

Calidad del material: Termoplástico

Sin halógenos: Si

Tratamiento de superficie: Barnizado / lacado

Acabado de superficie: Mate Con función de bucle: No

Con interruptor de encendido/apagado: No

Inserto central girado: No Corriente nominal: 16 A Voltaje nominal: 250 V Frecuencia: 50,00 - 60,00 HZ

Adecuado para el grado de protección (IP): IP20

Resistencia al impacto (IK): Otros Anchura del dispositivo: 44,80 mm Altura del dispositivo: 49,00 mm Profundidad del dispositivo: 38,90 mm

Marcas

00. Marcado CE - UE

09. VDE - Alemania (download)

12. AENOR - España (download)

13. SNI - Indonesia

14. TSE - Turquía (download)

37. Marcado - Marruecos

50. Product Environm. Profile

99. Directiva RAEE (download)

Embalajes



Código Cantidad 1 NR

8007352285835

Med. 5,1x4,3x5,3 [cm] Peso 48,13 [g]



8007352285842

Código Cantidad Med.

20 NR 26,9x11,6x9 [cm] Peso 1.042,53 [g]



Código Cantidad Med.

8007352637023 240 NR

38x28,5x35,5 [cm] Peso 13.020 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.