



EIKON: Toma SICURY 2P+T 16A israelí gris

20240

Series residenciales / Series resid. tradicionales / EIKON / Dispositivos

Toma SICURY 2P+T 16A israelí gris

Toma SICURY 2P+T 16 A 250 V~, estándar israelí, gris - 2 módulos


Estado producto

3 - Activo


Cant. mínima de pedido

1 NR

Dibujos








Vista trasera





Vista 3D

Datos técnicos

Class group: Programa de instalación de interruptores / enchufes

• Class: Enchufe • Modelo: Otros

Número de unidades: 1

Número de módulos (en caso de diseño modular): 2

Número de tomas intercambiables: 0

Impresión/marcado: Ninguno

Método de conexión: Terminal enroscado

Con tapa abatible: No

Con protección de contacto mejorada: Si Espacio de la etiqueta/área de impresión: Si

Color: Gris

Número RAL (similar): 7024

Color metálico: NoTransparente: NoBloqueable: No

• Mecanismo de expulsión: No

Instalación aislada: No

Con iluminación funcional: No

Protección contra sobretensiones: No

Dispositivo de corriente residual: No

Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola)

Material: Plástico

Calidad del material: Termoplástico

Sin halógenos: Si

Tratamiento de superficie: Sin tratamiento

Acabado de superficie: Mate
Con función de bucle: No

Con interruptor de encendido/apagado: No

Inserto central girado: No
 Corriente nominal: 16 A
 Voltaje nominal: 250 V
 Frecuencia: 50,00 - 60,00 HZ

Adecuado para el grado de protección (IP): IP20

Resistencia al impacto (IK): Otros
Anchura del dispositivo: 44,80 mm
Altura del dispositivo: 49,00 mm

Profundidad del dispositivo: 39,20 mm

Marcas

10. EAC Eurasian Customs Union

37. Marcado - Marruecos

Embalajes



Código 8007352408265 **Cantidad** 1 NR

Med. 5,1x4,3x5,3 [cm] **Peso** 41,97 [g]

Código 8007352408272 **Cantidad** 20 NR

Med. 26,9x11,6x9 [cm] **Peso** 916,1 [g]

8 0 0 7 3 5 2 6 3 4 8 5 5

Código 8007352634855 **Cantidad** 240 NR

Med.38x28,5x35,5 [cm]Peso11.532 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.