



EIKON: Toma telefónica RJ11 6/4 blanco

20320.B

Series residenciales / Series resid. tradicionales / EIKON / Dispositivos

Toma telefónica RJ11 6/4 blanco

Toma telefónica RJ11, 6 posiciones 4 contactos (6/4), terminales de tornillo, blanco

Estado producto


3 - Activo

Cant. mínima de pedido


20 NR




Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Galería



Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Inserto/cubierta para tecnología de comunicación
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Uso:** UAE/IAE (ISDN)
- **Anillo portador:** No
- **Con protección contra el polvo:** No
- **Con tapa abatible:** No
- **Con impresión:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9016
- **Transparente:** No
- **Tipo de fijación:** Montaje con abrazadera
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 1
- **Con descarga de tensión:** No
- **Abrazadera de araña:** No
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP20
- **Anchura del dispositivo:** 22,30 mm
- **Altura del dispositivo:** 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 43,10 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352313576
Cantidad 1 NR
Med. 5,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 22,67 [g]



Código 8007352313583
Cantidad 20 NR
Med. 27x11,6x6 [cm]
Peso 523,2 [g]



Código 8007352650299
Cantidad 120 NR
Med. 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 3.816 [g]



Código 8007352750906
Cantidad 5.760 NR
Med. 120x80x105 [cm]
Peso 183.168 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).