



## EIKON: Toma conector BNC de soldar gris

**20361**

Series residenciales / Series resid. tradicionales / EIKON / Dispositivos

### Toma conector BNC de soldar gris

Toma con conector coaxial con casquillo de bayoneta, jack BNC, para cables soldados RG58, RG59/62, RX93, gris

### Estado producto

2 - Será eliminado

### Cant. mínima de pedido


5 NR

### Instrucciones, Manuales, Documentación


- [FI - Foglio istruzioni ZIS\\_49400379A0 \(358 kb\)](#)




### Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

## Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Inserto/cubierta para tecnología de comunicación
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Uso:** BNC/TNC
- **Anillo portador:** No
- **Con protección contra el polvo:** No
- **Con tapa abatible:** No
- **Con impresión:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Gris
- **Número RAL (similar):** 7024
- **Transparente:** No
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 1
- **Con descarga de tensión:** No
- **Abrazadera de araña:** No
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP20
- **Anchura del dispositivo:** 22,30 mm
- **Altura del dispositivo:** 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 31,20 mm

## Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

## Embalajes



**Código** 8007352250055  
**Cantidad** 1 NR  
**Med.** 5,1x2,8x5,3 [cm]  
**Peso** 16,8 [g]



**Código** 8007352250062  
**Cantidad** 5 NR  
**Med.** 14,2x6,7x5,9 [cm]  
**Peso** 113,67 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).