



EIKON: TORCIA linterna portátil Next

20395.N

Series residenciales / Series resid. tradicionales / EIKON / Dispositivos

TORCIA linterna portátil Next

TORCIA, linterna electrónica portátil con LED de alta eficiencia, alimentación 230 V~ 50-60 Hz, dispositivo automático de emergencia, batería recargable sustituible de Ni-MH, 2 horas de autonomía, Next - 2 módulos


Estado producto

2 - Será eliminado

Cant. mínima de pedido

10 NR

Productos alternativos




20397 - TORCIA linterna
emergencia LED 2M




Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe \(487 kb\)](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Galería




Datos técnicos

- **Class group:** Luminarias
- **Class:** Lámpara de seguridad
- **Tipo de montaje:** Instalación
- **Dispositivo de supervisión:** Ninguno
- **Con conexión de interruptor remoto:** No
- **Alimentación:** Unidad periférica (batería individual)
- **Estado de la batería:** NiMH
- **Lámpara:** LED no intercambiable
- **Con fuente de luz:** Si
- **Material de la carcasa:** Plástico
- **Color de la carcasa:** Plata
- **Material de la cubierta:** Sin cubierta
- **Tipo de tensión:** CA
- **Tensión nominal:** 230,00 - 230,01 V
- **Grado de protección (IP):** IP40
- **Clase de protección:** II
- **Potencia máx. del sistema:** 1,00 W
- **Anchura:** 44,80 mm
- **Altura/profundidad:** 49,00 mm
- **Altura/profundidad del hueco:** 39,50 mm

Marcas


- 00. Marcado CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 007352 287037

Código 8007352287037
Cantidad 1 NR
Med. 6x5,4x5,3 [cm]
Peso 84,47 [g]



8 007352 287044

Código 8007352287044
Cantidad 10 NR
Med. 28,1x13,1x6 [cm]
Peso 918,17 [g]



8 007352 657281

Código 8007352657281
Cantidad 120 NR
Med. 38,5x29x30 [cm]
Peso 11.498,04 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).