



EIKON: Conmutador 1P 10AX Vintage oro

22004.82

Series residenciales / Series resid. tradicionales / EIKON / Dispositivos

Conmutador 1P 10AX Vintage oro

Conmutador 1P 10AX Vintage oro. Máx 100 W para lámparas con balasto integrado


Estado producto

3 - Activo


Cant. mínima de pedido

10 NR


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D



Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Interruptor de la instalación
- **Tipo de circuito:** Conmutador_
- **Tipo de operación:** Otros
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 1
- **Pulsador interruptor:** Si
- **Número de balancines:** 1
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Con placa de montaje:** No
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Otros
- **Tratamiento de superficie:** Metálico
- **Acabado de superficie:** Brillante
- **Color:** Dorado-Oro
- **Número RAL (similar):** 1004
- **Espacio para etiqueta/superficie de impresión:** Sí
- **Iluminación:** No
- **Función de iluminación:** Control y orientación
- **Tipo de iluminación:** Otros
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Corriente nominal (medida):** 10,00 A
- **Contactos de supervisión:** No
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Interruptor de la lavadora:** No
- **Altura del dispositivo:** 48,80 mm

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 09. VDE - Alemania ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 13. SNI - Indonesia
- 15. CCC - China ([download](#))
- 19. NOM - México
- 20. IQC - Argentina
- 36. ISI - India
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 92. RoHS EAU
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352620803
Cantidad 1 NR
Med. 5,1x6,5x2,7 [cm]
Peso 33,3 [g]



Código 8007352620810
Cantidad 10 NR
Med. 14,5x11x7,4 [cm]
Peso 381,3 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).