



## Centralitas: Centralita superficial 36M IP55 gris

---

### V51136

Infraestructura de instalación / Cajas y centralitas / Centralitas / De superficie

### Centralita superficial 36M IP55 gris

Centralita superficial IP55, con puerta transparente y bisagra horizontal, 36 módulos, gris RAL 7035. Riel DIN (60715 TH35) ajustable para la instalación de artefactos no estándares. Suministrada con tapas para el doble aislamiento. Predispuesta para portabornera V51856. Combinable con caja de derivación V51790 y otras centralitas mediante accesorios de conexión V51905 o V51912



### Estado producto

2 - Será eliminado

### Cant. mínima de pedido

1 NR

### Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe \(311 kb\)](#)

## Datos técnicos

- **Class group:** Sistemas de distribución eléctrica (incluidos cuadros de control)
- **Class:** Pequeños distribuidores de instalación
- **Tipo de montaje:** Montado superficial (escayola)
- **Número de filas:** 3
- **Anchura de unidades de división:** 36
- **Tipo de cubierta:** Puerta
- **Versión de la cubierta:** Cerrado
- **Tapa/puerta transparente:** Si
- **Con cierre:** No
- **Material de la carcasa:** Plástico
- **Profundidad de instalación:** 0,00 mm
- **Profundidad interna:** 139,00 mm
- **Carril DIN:** Si
- **Con placa de montaje:** No
- **Posibilidad de extensión:** No
- **Versión de EMC:** No
- **Color:** Gris
- **Número RAL:** 0
- **Grado de protección (IP):** IP55
- **Altura:** 500,00 mm
- **Anchura:** 285,00 mm
- **Profundidad:** 140,00 mm

## Marcas

- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))

## Embalajes



**Código** 8007352079014  
**Cantidad** 1 NR  
**Med.** 28,5x50x14 [cm]  
**Peso** 2.702 [g]



**Código** 8007352491748  
**Cantidad** 3 NR  
**Med.** 61x41,5x35 [cm]  
**Peso** 8.751,33 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).