



Fiches et prises mobiles: Prise 2P+T 16A français axial noir

00251

Installation provisoire / Fiches et prises / Fiches et prises mobiles /
Fiches/prises série Supernova

Prise 2P+T 16A français axial noir

Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard français, sortie axiale du câble, noir

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

50 NR




Ceci pourrait également vous intéresser




00251.B - Prise 2P+T 16A
français axial blanc

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D


Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Coupleur à contact de protection
- **Modèle:** broche de contact de protection
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Indice de protection (IP):** IP20
- **Direction d'enfichage:** droit
- **Technique de raccordement:** borne à vis
- **Adapté à une broche de contact de protection:** Oui
- **Couleur:** noir
- **Numéro RAL:** 0
- **Nombre de pôles:** 2
- **Tension nominale:** 250 V
- **Courant nominal:** 16 A

Marques


- 00. Marquage CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marquage - Maroc
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352 066397

Code 8007352066397
Qté 1 NR
Dim. 14x6x4 [cm]
Poids 48,6 [g]



8 007352 066403

Code 8007352066403
Qté 50 NR
Dim. 27x26x16,5 [cm]
Poids 2.738 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).