



Adaptateurs: Adaptateur mult. S11+3P11 noir

00320

Installation provisoire / Fiches et prises / Adaptateurs / Adaptateurs résidentiels

Adaptateur mult. S11+3P11 noir

Adaptateur multiple SICURY 250 V~, noir - maxi 1500 W - fiche 2P+T 10 A standard italien S11 - trois prises 2P+T 10 A standard italien P11

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

50 NR

Ceci pourrait également vous intéresser



Dessins



Dessin 3D



Données techniques

- Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- Class: Adaptateur secteur pour voyage
- Modèle: compact
- Avec adaptateur pour AUS (AS/NZS 3112) (type I): No
- Avec adaptateur pour BE/DE/NL/RU (contact de protection, type F): No
- Avec adaptateur pour FR (prise de terre) (type E): No
- Avec adaptateur pour UK/HK (BS 1363) (type G): No
- Avec adaptateur pour IT (S/P 11): Oui

- Avec adaptateur pour IT (S/P 17) (type L): No
- Avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 1-15) (type A)
- Avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 5-15) (type B)

: No

• Type de bus: IT (S/P 11)
• Nombre de ports USB: 0

Couleur: noir

Tension nominale (Un): 230,00 - 230,01 V

Courant nominal: 0,00 - 10,00 A

Marques

- 00. Marquage CE UE
- 01. IMQ Italie (download)
- 10. EAC Eurasian Customs Union

- 37. Marquage Maroc
- 98. Avertissement adaptateurs (download)
- 99. Directive DEEE (download)

Emballages



 Code
 8007352066656

 Qté
 1 NR

 Dim.
 14x6x5,5 [cm]

Poids 41,1 [g]

0 0 7 3 5 2 0 6 6 6 6 3

Code 8007352066663

Qté 50 NR

Dim. 27,5x25x15 [cm] **Poids** 2.366 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.