Multiprises: Prise mult. 4P17/11+S31 noir

00404.K

Installation provisoire / Fiches et prises / Multiprises / Multiprises série 400

Prise mult. 4P17/11+S31 noir

Prise mobile multiple 2P+T 16 A 250 V~, noir: 4 sorties Bpresa SICURY standard italien P17/11, câble de 1,5 m 3G1 mm2 et fiche 2P+T 16 A standards allemand et français, sortie du câble à 90°

État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande

20 NR

Données techniques

- **Class group**: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class**: Bloc multiprise
- **Forme de boîtier**: rectangulaire
- **Nombre de prises européennes**: 0
- **Nombre de prises avec contact de terre**: 0
- **Nombre de prises avec broche de mise à la terre**: 0
- **Nombre de prises pour appareils froids**: 0
- **Nombre de prises type Bipasso (Italie)**: 4
- **Nombre de prises type P11 (Italie)**: 0
- **Nombre de prises type NEMA**: 0
- **Avec dispositif on/off**: No
- **Interrupteur différentiel**: No
- **Filtre anti-parasite réseau**: No
- **Nombre d'autres prises de courant**: 0
- **Protection contre les surtensions**: No
- **Courant nominal**: 16 A
- **Avec couverture**: No
- **Matériau**: plastique
- **Qualité du matériau**: thermoplastique
- **Sans halogène**: Oui
- **Traitement de la surface**: non traité
- **Finition de la surface**: brillant
- **Couleur**: noir
- **Numéro RAL (équivalent)**: 9005
- **Transparent**: No
- **Indice de protection (IP)**: IP20
- **Prise inclinée ou inclinable**: No
- **Désignation NEMA**: sans

Marques

- 37. Marquage - Maroc

Emballages

Code	8007352144446	**Code**	8007352144453
Qté	1 NR	**Qté**	20 NR
Dim.	24x6x3 [cm]	**Dim.**	39,5x30x17 [cm]
Poids	264,07 [g]	**Poids**	5.701,33 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.