



Fiches et prises mobiles: Prise 2P+T 16A P17/11 axial blanc

01029.B

Installation provisoire / Fiches et prises / Fiches et prises mobiles / Fiches et prises série Mille

Prise 2P+T 16A P17/11 axial blanc

Prise Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italien P17/11, blanc

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

100 NR



Ceci pourrait également vous intéresser



01029 - Prise 2P+T 16A
P17/11 axial noir


Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Coupleur à contact de protection
- **Modèle:** type italien Bipasso
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Indice de protection (IP):** IP20
- **Direction d'enfichage:** droit
- **Technique de raccordement:** borne à vis
- **Adapté à une broche de contact de protection:** Oui
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL:** 0
- **Nombre de pôles:** 2
- **Tension nominale:** 250 V
- **Courant nominal:** 16 A

Marques


- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marquage - Maroc
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352035416

Code 8007352035416
Qté 1 NR
Dim. 4x5x2 [cm]
Poids 35,5 [g]



8 007352325821

Code 8007352325821
Qté 10 NR
Dim. 20x15x5 [cm]
Poids 331 [g]



8 007352004115

Code 8007352004115
Qté 100 NR
Dim. 28,5x26x23,5 [cm]
Poids 3.844 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).