



Adaptateurs: Adaptateur S10 - USA+EU noir

01352

Installation provisoire / Fiches et prises / Adaptateurs / Adaptateurs résidentiels

Adaptateur S10 - USA+EU noir

Adaptateur SICURY 250 V~, maxi 1500 W, noir - fiche 2P 10 A standard italien S10 - prise 2P standard euro-américain (pour fiches avec broches plates parallèles y broches \varnothing 4 mm)

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

100 NR



Ceci pourrait également vous intéresser



01352.B - Adaptateur S10 - USA+EU blanc


Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Adaptateur secteur pour voyage
- **Modèle:** unique
- **Avec adaptateur pour AUS (AS/NZS 3112) (type I):** No
- **Avec adaptateur pour BE/DE/NL/RU (contact de protection, type F):** No
- **Avec adaptateur pour FR (prise de terre) (type E):** No
- **Avec adaptateur pour UK/HK (BS 1363) (type G):** No
- **Avec adaptateur pour IT (S/P 11):** Oui
- **Avec adaptateur pour IT (S/P 17) (type L):** No
- **Avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 1-15) (type A):** No
- **Avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 5-15) (type B):** No
- **Type de bus:** autre
- **Nombre de ports USB:** 0
- **Couleur:** noir
- **Tension nominale (Un):** 230,00 - 230,01 V
- **Courant nominal:** 0,00 - 10,00 A

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 07. INGCER - Chili
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marquage - Maroc
- 98. Avertissement adaptateurs ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352036888
Qté 1 NR
Dim. 3,8x3x1,9 [cm]
Poids 14,2 [g]



Code 8007352326040
Qté 10 NR
Dim. 20x15x5 [cm]
Poids 142,53 [g]



Code 8007352008304
Qté 100 NR
Dim. 28,4x18,4x11,6 [cm]
Poids 1.553,13 [g]



Code 8007352642706
Qté 800 NR
Dim. 59,5x38,5x26,5 [cm]
Poids 13.120 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).