



Composants de base: Actuateur dom.multifunct. 4OUT relais

01471

Systèmes et produits smart / By-me Plus / Composants de base / Appareils DIN

Actuateur dom.multifunct. 4OUT relais

Actuateur avec 4 sorties à relais inverseur 16 A 120-230 V~, programmables avec fonction commande lumières, stores avec orientation lamelles, ventil-convecteurs, poussoir pour contrôle local, domotique By-me, installation sur guide DIN (60715 TH35), occupe 4 modules de 17,5 mm

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande


1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation


- [Feuille d'instructions multilingues \(1033 kb\)](#)
- [By-me automazione-Compatibilità fw \(206 kb\)](#)




Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Galerie




Données techniques

- **Class group:** Systèmes de bus d'installation
- **Class:** Actionneur de commutation
- **Système de bus KNX:** No
- **Système de bus KNX-radio:** No
- **Système de bus radio:** No
- **Système de bus LON:** No
- **Système de bus Powernet:** No
- **Autres systèmes de bus:** autre
- **Radio bidirectionnelle:** No
- **Mode de pose:** autre
- **Largeur en nombre de modules:** 4
- **Commande sur site/commande manuelle:** Oui
- **Avec affichage LED:** Oui
- **Adapté à une charge C:** No
- **Nombre max. de sorties de commutation:** 4
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 16 A
- **Tension de fonctionnement normale:** 120,00 - 230,00 V
- **Différentes phases connectables:** No
- **Couplage au bus inclus:** Oui
- **Module de bus amovible:** Oui
- **Possibilité d'extension modulaire:** No
- **Indice de protection (IP):** IP20

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 92. RoHS EAU
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352 539426

Code 8007352539426
Qté 1 NR
Dim. 11,7x10,8x7,1 [cm]
Poids 241,3 [g]



8 007352 573161

Code 8007352573161
Qté 60 NR
Dim. 59x38,5x30 [cm]
Poids 15.110 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).