



Composants en saillie: By-alarm-Centrale comm.64zones 230Vac DE

01703.DE

Sécurité / By-alarm Plus / Composants en saillie / Composants non modulaires

By-alarm-Centrale comm.64zones 230Vac DE

Centrale By-alarm de contrôle à programmation et gestion par clavier avec écran, alimentation 230 V~ 50 Hz, 8 entrées locales extensibles jusqu'à 64 à travers des modules d'extension, 1 sortie alimentation 13,8 Vcc 1,5 A extensible avec alimentation supplémentaire, 1 sortie relais alarme, 1 sortie relais inverseur 3 A 24 V~ extensible avec 64 sorties supplémentaires à travers des modules d'extension, équipée d'une boîte métallique, installation pour pose en saillie, version allemande



État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande

1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Anweisungsblatt \(521 kb\)](#)
- [Installationsanleitung \(4631 kb\)](#)

Logiciel

- [SW_By-alarmManager-DE_REL-02.01_20201127.zip](#)

Vidéo

- [Integration with burglar alarm system](#)

Données techniques

- **Class group:** Alarmes, appels d'urgence et systèmes de signalisation
- **Class:** Centrale de détection d'effraction
- **Nombre de groupes de signalisation:** 64
- **Appelur automatique intégré:** No
- **Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:** 2
- **Mémoire d'événements:** Oui
- **Tension de fonctionnement:** 230 V
- **Convient pour un usage domotique:** Oui
- **Liaison radio:** No
- **Avec alimentation électrique:** Oui
- **Alimentation de secours intégrée:** Oui
- **Interface externe:** Oui
- **Hauteur:** 35.300,00 mm
- **Largeur:** 32.500,00 mm
- **Profondeur:** 12.600,00 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 21. IMQ-SICUREZZA - Italie
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352563056
Qté 1 NR
Dim. 37,5x33,5x13 [cm]
Poids 5.513 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).