



Composants de base: Variateur MASTER 230V 700VA

01865

Systèmes et produits smart / By-me Plus / Composants de base / Appareils
DIN

Variateur MASTER 230V 700VA

Variateur 230 V~ 50/60 Hz pour transformateurs électroniques réglables 40-700 VA, avec borne neutre, fonction MASTER pour 01866, fusible de protection, technologie MOSFET, installation sur guide DIN (60715 TH35), occupe 4 modules de 17,5 mm

État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande

1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [FI - Foglio istruzioni ZIS_49400257A0 \(557 kb\)](#)



Données techniques

- **Class group:** Systèmes de bus d'installation
- **Class:** Variateur de lumière pour système bus
- **Système de bus KNX:** No
- **Système de bus KNX-radio:** No
- **Système de bus radio:** No
- **Système de bus LON:** No
- **Système de bus Powernet:** No
- **Autres systèmes de bus:** autre
- **Radio bidirectionnelle:** No
- **Modèle:** actionneur de variateur
- **Mode de pose:** autre
- **Largeur en nombre de modules:** 4
- **Couplage au bus inclus:** Oui
- **Module de bus amovible:** No
- **Commande sur site/commande manuelle:** No
- **Avec affichage LED:** Oui
- **Nombre de sorties:** 1
- **Puissance supplémentaire utilisable:** No
- **Type de charge:** universel
- **Tension:** 230,00 - 230,01 V
- **Fonctionnement en parallèle possible:** No
- **Fréquence:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Indice de protection (IP):** IP20

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352387461
Qté 1 NR
Dim. 11,7x10,8x7,1 [cm]
Poids 210 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).