



Composants de base: Stabilisateur 230V

01873

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / Composants de base / Accessoires

Stabilisateur 230V

Stabilisateur de charge 230 V~ 50 Hz pour la connexion des variateurs MASTER/SLAVE et pour systèmes deux fils, installation d'encastrement (partie arrière)

État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande

1 NR


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(320 kb\)](#)


Vidéo

- [Nouveaux variaterus universels](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D



Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Variateur de lumière
- **Composition:** autre
- **Type de commande:** autre
- **Type de charge:** autre
- **Utilisable avec un bouton-poussoir:** No
- **Utilisable avec un détecteur de mouvement:** No
- **Utilisable avec un détecteur de présence:** No
- **Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:** No
- **Commande radio possible:** No
- **Commande infrarouge possible:** No
- **Mode de pose:** autre
- **Type de fixation:** autre
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** autre
- **Numéro RAL (équivalent):** 9005
- **Transparent:** No
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP20
- **Tension nominale (Un):** 230,00 - 230,01 V
- **Fréquence:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Tension de commande:** 230,00 - 230,01 V
- **Largeur d'appareil:** 50,40 mm
- **Hauteur d'appareil:** 50,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 18,50 mm

Marques

- 37. Marquage - Maroc
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))

Emballages



Code 8007352458451
Qté 1 NR
Dim. 5,1x2,8x5,3 [cm]
Poids 32,4 [g]

Code 8007352458468
Qté 5 NR
Dim. 14,2x6,7x5,9 [cm]
Poids 162 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).