



Composants de base: Alimentateur 120V 60Hz LED 350/500/700mA

01875.120

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / Composants de base / Accessoires

Alimentateur 120V 60Hz LED 350/500/700mA

Alimentateur 120 V~ 60 Hz multicourant pour lampes à LED 350/500/700 mA, réglage avec variateurs MASTER multicharge



État Produit

2 - Sera éliminé


Q.té minimum commande

1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [FI - Foglio istruzioni ZIS_49400638A0 \(1765 kb\)](#)
- [SI - Schemi Installativi ZIS_120 V Insta \(2052 kb\)](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D


Données techniques

- **Class group:** Contrôle d'éclairage
- **Class:** Driver LED
- **Convient pour utilisation à l'extérieur:** No
- **Boîtier:** boîtier en plastique
- **Adapté à un courant constant:** Oui
- **Adapté à une tension constante:** No
- **Tension de sortie:** 3 - 50 V
- **Courant de sortie:** 0 - 700 mA
- **Adapté à une tension continue (côté primaire):** No
- **Puissance de sortie:** 27,00 - 27,01 W
- **Indice de protection (IP):** IP20
- **Classe de protection:** II
- **Longueur:** 36,60 mm
- **Largeur:** 218,00 mm
- **Hauteur:** 60,50 mm
- **Diamètre:** 0 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352 482340

Code 8007352482340
Qté 1 NR
Dim. 26,9x11,6x4,9 [cm]
Poids 326,6 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).