



Composants de base: Actuateur à 4 relais 24V

01971

Systèmes et produits smart / By-me Plus / Composants de base / Appareils DIN

Actuateur à 4 relais 24V

Actuateur avec 4 sorties de relais inverseur, alimentation 12-24 V~ 50-60 Hz ou 12-24 V d.c. (SELV), installation sur guide EN 50022, occupe 6 modules de 17,5 mm, gris RAL 7035. Pour le domaine nautique

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande


1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation


- [Documento pdf B.C08014 \(9425 kb\)](#)
- [By-me automazione-Compatibilità fw \(206 kb\)](#)




Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group:** Systèmes de bus d'installation
- **Class:** Actionneur de commutation
- **Système de bus KNX:** No
- **Système de bus KNX-radio:** No
- **Système de bus radio:** No
- **Système de bus LON:** No
- **Système de bus Powernet:** No
- **Autres systèmes de bus:** autre
- **Radio bidirectionnelle:** No
- **Largeur en nombre de modules:** 6
- **Commande sur site/commande manuelle:** Oui
- **Avec affichage LED:** Oui
- **Adapté à une charge C:** No
- **Nombre max. de sorties de commutation:** 4
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 10 A
- **Tension de fonctionnement normale:** 12,00 - 24,00 V
- **Différentes phases connectables:** No
- **Couplage au bus inclus:** Oui
- **Possibilité d'extension modulaire:** No
- **Indice de protection (IP):** IP20

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352347359
Qté 1 NR
Dim. 11,7x10,8x7,1 [cm]
Poids 386,7 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).