



Composants de base: Actuateur PWM p/LED 12-24V relais MARINE

01978

Systèmes et produits smart / By-me Plus / Composants de base / Appareils
DIN

Actuateur PWM p/LED 12-24V relais MARINE

Actionneur avec sortie PWM 150 mA pour contrôle LED, sortie à relais 12-24 V 10 A, alimentation 12-24 V~ 50/60 Hz ou 12-24 Vdc, installation sur guide DIN (60715 TH35), occupe 3 modules de 17,5 mm. Pour By-me Marine

État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande


1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation


- [By-me automazione-Compatibilità fw \(206 kb\)](#)




Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group:** Systèmes de bus d'installation
- **Class:** Variateur de lumière pour système bus
- **Système de bus KNX:** No
- **Système de bus KNX-radio:** No
- **Système de bus radio:** No
- **Système de bus LON:** No
- **Système de bus Powernet:** No
- **Autres systèmes de bus:** autre
- **Radio bidirectionnelle:** No
- **Modèle:** module de commande
- **Largeur en nombre de modules:** 3
- **Couplage au bus inclus:** Oui
- **Module de bus amovible:** No
- **Commande sur site/commande manuelle:** No
- **Avec affichage LED:** Oui
- **Nombre de sorties:** 2
- **Puissance supplémentaire utilisable:** No
- **Type de charge:** universel et LED
- **Tension:** 12,00 - 24,00 V
- **Fonctionnement en parallèle possible:** No
- **Fréquence:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Indice de protection (IP):** IP20

Marques

- 37. Marquage - Maroc
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))

Emballages



Code 8007352431577
Qté 1 NR
Dim. 11,7x10,8x7,1 [cm]
Poids 211 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).