Composants de base: Lampe LED 120-230 Arké/Plana 7M

02670.1

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / Composants de base / Dispositifs

Lampe LED 120-230 Arké/Plana 7M

Appareil d'éclairage 120-230 V~ 50-60 Hz avec LED à haute efficacité, support incorporé pour l'installation dans boîtes d'encastrement 6/7 modules. A compléter avec plaques Arké ou Plana

État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande

1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- Feuille d’instructions multilangues (827 kb)

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group**: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class**: Signalisation lumineuse pour installation domotique
- **Nombre de modules (construction modulaire)**: 7
- **Source lumineuse fournie**: Oui
- **Source lumineuse**: LED non interchangeable
- **Avec lumière clignotante**: No
- **Mode de pose**: encastré
- **Type de fixation**: fixation à vis
- **Matériau**: plastique
- **Qualité du matériau**: thermoplastique
- **Traitement de la surface**: non traité
- **Finition de la surface**: mat
- **Couleur**: blanc
- **Numéro RAL (équivalent)**: 9003
- **Transparent**: No
- **Couleur de la source lumineuse**: blanc
- **Adapté à la classe de protection (IP)**: IP40
- **Tension nominale**: 230 V
- **Puissance de la lampe max.**: 3 W

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques (download)
- 99. Directive DEEE (download)

Emballages

8 007352 442863

Code	8007352442863
Qté	1 NR
Dim.	21,4x6,6x9,3 [cm]
Poids	228,1 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.