Composants en saillie: By-alarm Plus répeteur RF

03840

Sécurité / By-alarm Plus / Composants en saillie / Composants non modulaires

By-alarm Plus répeteur RF

Répétiteur By-alarm Plus, connexion en radiofréquence 868 MHz, alimentation 12 Vcc, augmente le secteur de couverture radio sans besoin d'une connexion câblée à la centrale, 2 antennes pour polarisation horizontale et verticale en antenne-diversity, 4 batteries alcalines 1,5V AA comprises, boîtier plastique

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- Multilanguage instructions sheet (292 kb)
- Feuille d'instructions (185 kb)
- Anwendungshinweise (185 kb)

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group**: Systèmes de bus d'installation
- **Class**: Répéteur
- **Mode de pose**: autre

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE (download)

Emballages

Code	8007352708709	**Code**	8007352708723
Qté	1 NR	**Qté**	12 NR
Dim.	15,9x14,1x3,9 [cm]	**Dim.**	29,5x23,5x17,5 [cm]
Poids	291,8 [g]	**Poids**	3.760 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.