



Composants de base: Module relais connecté IoT

03981

Séries résidentielles / Séries résid. View Wireless / Composants de base /
Composants non modulaires

Module relais connecté IoT

Actionneur connecté View Wireless avec sortie à relais NO 100-240 V 50/60 Hz pour lampes à incandescence 500 W, lampes à leds 100 W, transformateurs électroniques 250 VA, lampes fluorescentes 120 W, contrôle à distance, 1 entrée pour le contrôle via fils pour le rappel d'un scénario, double technologie standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour réaliser un système mesh View Wireless et standard Zigbee 3.0, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, installation d'encastrement (arrière support)

- Configuration via App View Wireless pour système Bluetooth technology et App Amazon pour Zigbee technology
- Compatible avec Alexa, Google Home et IFTTT, grâce à la passerelle appropriée ou au hub Zigbee
- La forme assure une grande liberté d'installation (arrière support, boîtes de dérivation, etc.)
- S'il sont pilotés directement par les commandes sans batterie, le câblage avec poussoirs électromécaniques ne sera pas nécessaire



État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilang. Light \(876 kb\)](#)
- [\(501 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni \(438 kb\)](#)
- [Notices techniques \(435 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones \(434 kb\)](#)
- [Instructions sheet \(431 kb\)](#)
- [Φύλλο οδηγιών \(590 kb\)](#)
- [Anwendungshinweise \(457 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(15556 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(37703 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(37528 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(37579 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(37781 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(37508 kb\)](#)

Vidéo

- [Creating-the-system](#)
- [Customisations](#)
- [Operation-in-Zigbee-mode](#)
- [Bluetooth-wifi-gateway](#)

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Galerie



Données techniques

- **Class group:** Relais
- **Class:** Relais de commutation
- **Appareil complet avec socle:** No
- **Avec pinces amovibles:** No
- **Avec affichage LED:** No
- **Avec contacts à guidage forcé:** No

Marques

- 00. Marquage CE - UE ([download](#))
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 06. SUBTEL - Chili
- 19. NOM - Mexique
- 29. QCERT - Colombie
- 37. Marquage - Maroc
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 43. Marque UKCA - GB
- 92. RoHS EAU
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352648494
Qté 1 NR
Dim. 6x5,4x5,2 [cm]
Poids 48 [g]



Code 8007352648500
Qté 60 NR
Dim. 37,5x30x13,5 [cm]
Poids 3.200 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).