



## 8000: Poussoir 1P NO 10A symb.clé

**08263**

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / 8000 / Dispositifs

### Poussoir 1P NO 10A symb.clé

Poussoir 1P NO 10 A 250 V~, symbole clé

### État Produit

3 - Actif

### Q.té minimum commande

50 NR



## Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Bouton-poussoir (résidentiel)
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Modèle:** autre
- **Type de commande:** bouton-poussoir
- **Nombre de bascules d'actionnement:** 0
- **Nombre de pôles:** 1
- **Tension nominale:** 250 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 10,00 A
- **Avec éclairage:** No
- **Contact de report:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** à clipser
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL (équivalent):** 9001
- **Transparent:** No
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP40
- **Hauteur d'appareil:** 45,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 35,00 mm

## Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE - Turquie ([download](#))
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

## Emballages



8 007352014374

**Code** 8007352014374  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 4,1x2,8x5,3 [cm]  
**Poids** 20,47 [g]



8 007352009226

**Code** 8007352009226  
**Qté** 50 NR  
**Dim.** 21,4x11,6x14,2 [cm]  
**Poids** 1.114,13 [g]



8 007352641648

**Code** 8007352641648  
**Qté** 500 NR  
**Dim.** 57,5x22,5x30 [cm]  
**Poids** 11.670 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).