



## 8000: Prise rasoir 230V

### 08450

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / 8000 / Dispositifs

### Prise rasoir 230V

Prise à rasoir avec transformateur d'isolation 20 VA, alimentation 230 V~ 50-60 Hz, sortie 120 V~ pour fiches 2P 15 A 125 V~ standard américain avec broches rectangulaires non-polarisées et sortie 230 V~ pour eurofiches 2P 2,5 A - 3 modules spéciaux



### État Produit

3 - Actif

### Q.té minimum commande

1 NR


## Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Prise de courant pour rasoir
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 3
- **Mode de pose:** encastré
- **Avec volet de protection:** No
- **Tension commutable:** No
- **Tension nominale valeur basse:** 230 V
- **Tension nominale valeur haute:** 230 V
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** beige
- **Numéro RAL (équivalent):** 9001
- **Transparent:** No
- **Hauteur d'appareil:** 45,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 56,50 mm
- **Avec boîte d'encastrement:** No

## Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

## Emballages



**Code** 8007352065314  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 11,2x9,6x9,8 [cm]  
**Poids** 572,46 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).