NEVE UP: Touche 1M +diffuseur symb.PLS carbon mat

09026.PLS.CM

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / NEVE UP / Touches

Touche 1M +diffuseur symb.PLS carbon mat

Touche interchangeable 1 module, symbole Please Clean avec diffuseur éclairable, carbon matt

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

50 NR

Ceci pourrait également vous intéresser

09026.DND.CM - Touche 1M +diffuseur symb.DND carbon m

09097 - Poussoir + 2 voyants hôtel 230V

09470.CM - Thermostat roulette 100-240V 2M carbon

09290.CM - Prise rasoir 230V carbon matt

09463.CM - Interrupteur à badge vertical 2M carbon

09465.CM - Interrupteur badge poche vertical carbon



09257.CM - Prise SICURY 2P+T13A multistandard carbo

09052.CM - Poussoir à tirage 1P NO 10A carbon matt

09181.CM - Interrupteur IR à relais 230V carbon mat

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière

Dessin 3D

Données techniques

- **Class group**: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class**: Enjoliveur/doigt de commande
- **Modèle**: bouton-poussoir d'une pièce
- **Utilisation**: bouton à contact maintenu
- **Adapté à la commande de méchanismes domotiques**: No
- **Type de fixation**: fixation à borne
- **Fenêtre de contrôle/sortie de lumière**: Oui
- **Matériau**: plastique
- **Qualité du matériau**: thermoplastique
- **Traitement de la surface**: laqué / peint
- **Finition de la surface**: mat
- **Couleur**: anthracite
- **Numéro RAL (équivalent)**: 7016
- **Avec lentille/symbole interchangeable**: Oui
- **Profondeur**: 750,00 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 29. QCERT - Colombie (download)
- 29. QCERT - Colombie
- 43. Marque UKCA - GB

Emballages



Code	8007352663596
Qté	1 NR
Dim.	2,2x4,4x1,1 [cm]
Poids	6,349 [g]



Code	8007352663602
Qté	5 NR
Dim.	5,1x2,8x5,3 [cm]
Poids	24,14 [g]

Code	8007352663619
Qté	50 NR
Dim.	14,4x11,6x6 [cm]
Poids	282,49 [g]



Code	8007352668751
Qté	600 NR
Dim.	36,5x33x13,5 [cm]
Poids	3.809,88 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.