



NEVE UP: Deux prises SICURY2P+T15A USA+SASO carbo

09243.CM

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / NEVE UP / Dispositifs

Deux prises SICURY2P+T15A USA+SASO carbo

Deux prises SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard américain et saoudien,
carbon matt - 3 modules


État Produit

3 - Actif


Q.té minimum commande

10 NR

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D




Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Prise de courant
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 3
- **Avec volet de protection:** No
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Couleur:** anthracite
- **Numéro RAL (équivalent):** 7016
- **Finition métallique:** No
- **Transparent:** No
- **Verrouillable:** No
- **Mécanisme d'éjection:** No
- **Encastrement isolé:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Traitement antibactérien:** No
- **Repiquage possible:** No
- **Avec dispositif on/off:** No
- **Prise inclinée ou inclinable:** No
- **Courant nominal:** 15 A
- **Tension nominale:** 127 V
- **Fréquence:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Largeur d'appareil:** 67,30 mm
- **Hauteur d'appareil:** 47,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 35,50 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 29. QCERT - Colombie ([download](#))
- 37. Marquage - Maroc
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352666443
Qté 1 NR
Dim. 5,3x3,9x7,6 [cm]
Poids 57,2 [g]



Code 8007352666450
Qté 10 NR
Dim. 28,1x13,1x6 [cm]
Poids 651,4 [g]



Code 8007352666467
Qté 120 NR
Dim. 38,5x29x30 [cm]
Poids 8.268 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).