NEVE UP: Support 2M +griffes entraxe 71mm

09602.1

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / NEVE UP / Supports

Support 2M +griffes entraxe 71mm

Support 2 modules, avec griffes, pour boîtes d'encastrement ø 60 mm, modulable avec entraxe 71 mm

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

50 NR

Ceci pourrait également vous intéresser



09603.1 - Support 2M sans vis entraxe 71mm

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group**: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class**: Support pour installation domotique modulaire
- **Modèle**: encastré_
- **Mode de pose**: fixation à griffes
- **Avec clou**: No
- **Type de montage des modules d'insertion**: frontal
- **Sens de montage**: horizontal et vertical
- **Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)**: 2
- **Nombre de modules verticaux (construction modulaire)**: 1
- **Avec boîte d'encastrement**: No
- **Avec vis**: No
- **Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm**: Oui
- **Montage encastré**: Oui
- **Adapté à une boîte de sol**: No
- **Adapté à un canal d'allège**: No
- **Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm**: No
- **Matériau**: plastique
- **Qualité du matériau**: thermoplastique
- **Traitement de la surface**: non traité

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 29. QCERT - Colombie (download)
- 29. QCERT - Colombie

Emballages

Code	8007352657854	**Code**	8007352657861	**Code**	8007352657878
Qté	1 NR	**Qté**	50 NR	**Qté**	300 NR
Dim.	7,3x7,3x2,5 [cm]	**Dim.**	28,4x24,4x11,9 [cm]	**Dim.**	59,5x38,5x26,5 [cm]
Poids	26,46 [g]	**Poids**	1.208 [g]	**Poids**	7.938 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.