



LINEA Classica: Variateur 120V 30-500W/30-300VA

10337

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / LINEA Classica /
Dispositifs

Variateur 120V 30-500W/30-300VA

Variateur 120 V~ 50-60 Hz pour: lampes à incandescence 30-500 W,
transformateur ferromagnétiques 30-300 VA, sans filtre pour empêcher les
perturbations parasites, commande et réglage par potentiomètre rotatif,
localisation dans l'obscurité

État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande

20 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(213 kb\)](#)




Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Variateur de lumière
- **Type de commande:** bouton rotatif
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** fixation par clic
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL (équivalent):** 9001
- **Transparent:** No
- **Tension nominale (Un):** 120,00 - 120,01 V
- **Largeur d'appareil:** 22,00 mm
- **Hauteur d'appareil:** 36,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 48,00 mm

Marques


- 00. Marquage CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 19. NOM - Mexique
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352045989

Code 8007352045989
Qté 1 NR
Dim. 6x2,8x5,3 [cm]
Poids 38,2 [g]



8 007352046696

Code 8007352046696
Qté 20 NR
Dim. 28,1x13,1x6 [cm]
Poids 841,47 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).