



PLANA: Poussoir 1P NO 10A 2M bornes aut. Silver

14008.FX.2.SL

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / PLANA / Dispositifs

Poussoir 1P NO 10A 2M bornes aut. Silver

Poussoir 1P NO 10 A 250 V~, bornes automatiques, éclairable, touche interchangeable, Silver - 2 modules

État Produit


3 - Actif

Q.té minimum commande


20 NR




Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D


Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Bouton-poussoir (résidentiel)
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Modèle:** bouton-poussoir unique
- **Type de commande:** bouton-poussoir
- **Nombre de bascules d'actionnement:** 1
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 200
- **Nombre de pôles:** 1
- **Tension nominale:** 250 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 10,00 A
- **Avec éclairage:** Oui
- **Contact de report:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** à clipser
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** laqué / peint
- **Finition de la surface:** brillant
- **Couleur:** argent
- **Numéro RAL (équivalent):** 9006
- **Transparent:** No
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP40
- **Largeur d'appareil:** 44,80 mm
- **Hauteur d'appareil:** 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 42,10 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 04. NF - France ([download](#))
- 09. VDE - Allemagne ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 31. TISI - Thaïlande
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352514140

Code 8007352514140
Qté 1 NR
Dim. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Poids 34,6 [g]



8 007352514157

Code 8007352514157
Qté 20 NR
Dim. 26,9x11,6x9 [cm]
Poids 773,4 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).