



## PLANA: Touche 2M symbole O/I blanc

**14022.99**

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / PLANA / Touches

### Touche 2M symbole O/I blanc

Touche interchangeable 2 modules, symbole O I pour mécanisme interrupteur 2P 14015.0, éclairable à anneau, blanc


### État Produit

3 - Actif


### Q.té minimum commande

20 NR


### Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D




## Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Enjoliveur/doigt de commande
- **Modèle:** bouton-poussoir d'une pièce
- **Impression/marquage:** symbole « 0 et 1 »
- **Utilisation:** bouton à contact maintenu
- **Adapté à la commande de mécanismes domotiques:** No
- **Type de fixation:** fixation à borne
- **Fenêtre de contrôle/sortie de lumière:** Oui
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** brillant
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL (équivalent):** 9003
- **Avec champ d'inscription:** No
- **Avec lentille/symbole interchangeable:** No
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP40
- **Profondeur:** 1.470,00 mm

## Marques


- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 29. QCERT - Colombie
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))

## Emballages



8 007352112520

**Code** 8007352112520  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 4,9x2,5x4,5 [cm]  
**Poids** 10,45 [g]



8 007352112537

**Code** 8007352112537  
**Qté** 2 NR  
**Dim.** 5,1x2,8x5,3 [cm]  
**Poids** 24,71 [g]



8 007352112544

**Code** 8007352112544  
**Qté** 20 NR  
**Dim.** 14,4x11,6x6 [cm]  
**Poids** 289,07 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).