



## PLANA: Poussoir 1P NO 10A+voyant vert Silver

### 14068.V.SL

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / PLANA / Dispositifs

### Poussoir 1P NO 10A+voyant vert Silver

Poussoir 1P NO 10 A 250 V~ + voyant pour unité de signalisation, diffuseur vert, Silver. Livré sans unité de signalisation


### État Produit

2 - Sera éliminé


### Q.té minimum commande

20 NR


### Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D




## Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Bouton-poussoir (résidentiel)
- **Modèle:** bouton-poussoir unique
- **Type de commande:** bouton-poussoir
- **Nombre de bascules d'actionnement:** 1
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 100
- **Nombre de pôles:** 1
- **Tension nominale:** 250 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 10,00 A
- **Avec éclairage:** Oui
- **Contact de report:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** à clipser
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** laqué / peint
- **Finition de la surface:** brillant
- **Couleur:** argent
- **Numéro RAL (équivalent):** 9006
- **Transparent:** No
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Largeur d'appareil:** 22,30 mm
- **Hauteur d'appareil:** 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 38,40 mm

## Marques


- 00. Marquage CE - UE
- 14. TSE - Turquie
- 19. NOM - Mexique
- 29. QCERT - Colombie
- 37. Marquage - Maroc

## Emballages



8 007352321045

**Code** 8007352321045  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 4,1x2,8x5,3 [cm]  
**Poids** 31,27 [g]



8 007352321052

**Code** 8007352321052  
**Qté** 20 NR  
**Dim.** 21,4x11,6x6 [cm]  
**Poids** 684,1 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).