



IDEA: Poussoir à tirage 1P NC 10A blanc

16083.B

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / IDEA / Dispositifs

Poussoir à tirage 1P NC 10A blanc

Poussoir 1P NC 10 A 250 V~ à tirage avec 1,5 m de cordon, blanc

État Produit


3 - Actif

Q.té minimum commande

20 NR



Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Bouton-poussoir (résidentiel)
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Modèle:** autre
- **Type de commande:** bouton-poussoir
- **Nombre de bascules d'actionnement:** 0
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 100
- **Nombre de pôles:** 1
- **Tension nominale:** 250 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 10,00 A
- **Avec éclairage:** No
- **Contact de report:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** à clipser
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL (équivalent):** 9001
- **Transparent:** No
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP40
- **Largeur d'appareil:** 24,80 mm
- **Hauteur d'appareil:** 50,10 mm
- **Profondeur d'appareil:** 36,10 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 19. NOM - Mexique
- 20. IQC - Argentine
- 28. NSW - Australie ([download](#))
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352136892
Qté 1 NR
Dim. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Poids 35,87 [g]



Code 8007352136908
Qté 20 NR
Dim. 26,9x11,6x9 [cm]
Poids 798,2 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).