



IDEA: Interrupteur 2P 16AX +clé blanc

16165.B

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / IDEA / Dispositifs

Interrupteur 2P 16AX +clé blanc

Interrupteur à clé 2P 16 AX 250 V~, blanc. Maxi 200 W pour lampes autoballastées (CEI 60669-1:2017)

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

20 NR




Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Interrupteur (résidentiel)
- **Type de commutation:** interrupteur bipolaire
- **Type de commande:** clé
- **Composition:** autre
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 1
- **Interrupteur à bouton-poussoir:** Oui
- **Nombre de bascules d'actionnement:** 0
- **Mode de pose:** encastré_
- **Type de fixation:** à clipser
- **Avec cadre/support de montage:** No
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL (équivalent):** 9001
- **Zone de texte/surface d'inscription:** oui
- **Voyant:** non
- **Fonction d'éclairage:** autre
- **Type d'éclairage:** autre
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP40
- **Tension nominale:** 250 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 16,00 A
- **Contact de report:** No
- **Type de connexion:** borne à vis
- **Interrupteur de machine à laver:** Oui
- **Largeur d'appareil:** 24,80 mm
- **Hauteur d'appareil:** 50,10 mm
- **Profondeur d'appareil:** 32,80 mm
- **Profondeur d'encastrement:** 32,80 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE - Turquie
- 20. IQC - Argentine
- 28. NSW - Australie ([download](#))
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352067585
Qté 1 NR
Dim. 5,1x2,8x5,3 [cm]
Poids 52,07 [g]

Code 8007352067592
Qté 20 NR
Dim. 27x11,6x6 [cm]
Poids 1.105,13 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).