



# IDEA: Prise 2P+T français +détrompeur blanc

#### 16213.B

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / IDEA / Dispositifs

#### Prise 2P+T français +détrompeur blanc

Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard français, avec dispositif de blocage pour l'insertion de seules fiches dédiées, blanc - 2 modules. Livré avec le dispositif 01079

#### **État Produit**

2 - Sera éliminé

#### Q.té minimum commande

20 NR



## Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Prise de courant Nombre d'unités: 1

Nombre de modules (construction modulaire): 2

Nombre de prises commutables: 0

Impression/marquage: sans Type de connexion: borne à vis Avec volet de protection: No

Avec eclips / protection enfant: Oui Zone de texte/surface d'inscription: Oui

**Couleur**: blanc

Numéro RAL (équivalent): 9001

Finition métallique: No Transparent: No Verrouillable: Oui

Mécanisme d'éjection: No Encastrement isolé: No

Avec éclairage fonctionnel: No Avec éclairage d'orientation: No Protection contre les surtensions: No Protection différentielle: No

Avec microfusible: No Mode de pose: encastré

Type de fixation: fixation par encliquetage

Matériau: plastique

Qualité du matériau: thermoplastique

Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: non traité

Finition de la surface: mat Repiquage possible: No Avec dispositif on/off: No Prise inclinée ou inclinable: No

Courant nominal: 16 A Tension nominale: 250 V Fréquence: 50,00 - 60,00 HZ

Adapté à la classe de protection (IP): IP20

Indice de protection contre les chocs (IK): autre

Largeur d'appareil: 49,80 mm Hauteur d'appareil: 50,10 mm Profondeur d'appareil: 35,50 mm

#### Marques

00. Marquage CE - UE

10. EAC Eurasian Customs Union

## **Emballages**



Code 8007352089006 Qté 1 NR Dim. 5,1x4,3x5,3 [cm] **Poids** 45,33 [g]



Code 8007352089013 Qté 20 NR 26,9x11,6x9 [cm] Dim. **Poids** 988,67 [g]

## 37. Marquage - Maroc

99. Directive DEEE (download)

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.