



## IDEA: Détecteur présence IR KNX gris

**16850**

Systèmes et produits smart / KNX / IDEA / Dispositifs

### Détecteur présence IR KNX gris

Détecteur de mouvement à infrarouges passifs, standard KNX, gris - 2 modules

### État Produit

3 - Actif

### Q.té minimum commande

1 NR


### Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilang. Light \(527 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions multilingues Full \(569 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(505 kb\)](#)
- [Installer manual \(440 kb\)](#)


### Logiciel

- [DB\\_ComandoSupervisione\\_KNX\\_REL-01.17\\_20230117.zip](#)


### Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D



## Données techniques

- **Class group:** Systèmes de bus d'installation
- **Class:** Détecteur de mouvement pour systèmes de bus
- **Système de bus KNX:** Oui
- **Système de bus KNX-radio:** No
- **Système de bus radio:** No
- **Système de bus LON:** No
- **Système de bus Powernet:** No
- **Radio bidirectionnelle:** No
- **Modèle:** détecteur de mouvement
- **Mode de pose:** encastré\_
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** gris
- **Numéro RAL (équivalent):** 7015
- **Transparent:** No
- **Couplage au bus inclus:** Oui
- **Surveillance de cage d'escalier:** Oui
- **Luminosité de déclenchement ajustable:** Oui
- **Hauteur de montage optimale:** 45,00 m
- **Largeur de portée max.:** 10,00 m

## Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 27. KNX ([download](#))
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

## Emballages



**Code** 8007352390270  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 11,2x9,6x9,8 [cm]  
**Poids** 108,4 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).