IDEA: Deux poussoirs basculants+SLAVEactuat.gr

16969.120

Systèmes et produits smart / By-me Plus / IDEA / Dispositifs

Deux poussoirs basculants+SLAVEactuat.gr

Deux poussoirs basculants et actuateur pour variateur SLAVE 120 V~ 60 Hz pour: lampes et transformateurs électroniques à LED, lampes et transformateurs électroniques RGB, à compléter avec touche interchangeable 1 ou 2 modules, gris - 2 modules

État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande

1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- FI - Foglio istruzioni ZIS_49400519A0 (4642 kb)
- SI - Schemi Installativi ZIS_120 V Insta (2052 kb)

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group**: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class**: Bouton-poussoir (résidentiel)
- **Composition**: appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Modèle**: autre
- **Type de commande**: bouton-poussoir
- **Nombre de bascules d'actionnement**: 2
- **Nombre de modules (construction modulaire)**: 200
- **Nombre de pôles**: 1
- **Tension nominale**: 120 V
- **Avec éclairage**: Oui
- **Contact de report**: No
- **Mode de pose**: encastré
- **Type de fixation**: à clipser
- **Matériau**: plastique
- **Qualité du matériau**: thermoplastique
- **Sans halogène**: Oui
- **Traitement de la surface**: non traité
- **Finition de la surface**: mat
- **Couleur**: gris
- **Numéro RAL (équivalent)**: 9001
- **Transparent**: No
- **Zone de texte/surface d'inscription**: Oui
- **Imprimé**: sans
- **Adapté à la classe de protection (IP)**: IP40
- **Largeur d'appareil**: 49,80 mm
- **Hauteur d'appareil**: 50,10 mm
- **Profondeur d'appareil**: 44,80 mm

Marques

- 37. Marquage - Maroc
- 96. Expert électrotechniques (download)

Emballages

8 0 0 7 3 5 2 4 9 8 1 2 9

Code	8007352498129
Qté	1 NR
Dim.	11,2x9,6x9,8 [cm]
Poids	117,6 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.