



IDEA: Trois poussoirs simples+actuateur blanc

16985.B

Systèmes et produits smart / By-me Plus / IDEA / Dispositifs

Trois poussoirs simples+actuateur blanc

Trois poussoirs simples et actuateur avec sortie à relais inverseur 8 A 120-230 V~, à compléter avec touche interchangeable 1 ou 2 modules, blanc - 3 modules

État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande


1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation


- [Feuille d'instructions multilingues \(582 kb\)](#)
- [By-me automation-fw Compatibility \(206 kb\)](#)




Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Bouton-poussoir (résidentiel)
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Modèle:** autre
- **Type de commande:** bouton-poussoir
- **Nombre de bascules d'actionnement:** 3
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 300
- **Nombre de pôles:** 1
- **Tension nominale:** 230 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 8,00 A
- **Avec éclairage:** Oui
- **Contact de report:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** à clipser
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** gris
- **Numéro RAL (équivalent):** 9001
- **Transparent:** No
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Imprimé:** sans
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP40
- **Largeur d'appareil:** 74,80 mm
- **Hauteur d'appareil:** 50,10 mm
- **Profondeur d'appareil:** 44,95 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352344853
Qté 1 NR
Dim. 11,2x9,6x9,8 [cm]
Poids 157,47 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).