



IDEA: Poussoir 1P NO 10A générique lumx gris

17010.L

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / IDEA / Dispositifs

Poussoir 1P NO 10A générique lumx gris

Poussoir 1P NO 10 A 250 V~, lumineux, pour unité de signalisation, gris - module réduit. Livré sans unité de signalisation

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

20 NR




Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Bouton-poussoir (résidentiel)
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Modèle:** bouton-poussoir unique
- **Type de commande:** bouton-poussoir
- **Nombre de bascules d'actionnement:** 1
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 100
- **Nombre de pôles:** 1
- **Tension nominale:** 250 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 10,00 A
- **Avec éclairage:** Oui
- **Contact de report:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** à clipser
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** gris
- **Numéro RAL (équivalent):** 7015
- **Transparent:** No
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP40
- **Largeur d'appareil:** 21,80 mm
- **Hauteur d'appareil:** 50,10 mm
- **Profondeur d'appareil:** 32,50 mm

Marques


- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE - Turquie
- 15. CCC - Chine ([download](#))
- 28. NSW - Australie ([download](#))
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352 078444

Code 8007352078444
Qté 1 NR
Dim. 4,1x2,8x5,3 [cm]
Poids 22,4 [g]



8 007352 078451

Code 8007352078451
Qté 20 NR
Dim. 21,4x11,6x6 [cm]
Poids 505,6 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).