ARKÉ: Poussoir 1P NO 10A antibactérien blanc

19008.AB.B

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Poussoir 1P NO 10A antibactérien blanc

Poussoir 1P NO 10 A 250 V~, éclairable, touche interchangeable, matériel antibactérien, blanc

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

50 NR

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group**: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class**: Bouton-poussoir (résidentiel)
- **Composition**: appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Modèle**: bouton-poussoir unique
- **Type de commande**: bouton-poussoir
- **Nombre de bascules d'actionnement**: 1
- **Nombre de modules (construction modulaire)**: 100
- **Nombre de pôles**: 1
- **Tension nominale**: 250 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In)**: 10,00 A
- **Avec éclairage**: Oui
- **Contact de report**: No
- **Mode de pose**: encastré
- **Type de fixation**: à clipser
- **Matériau**: plastique
- **Qualité du matériau**: thermoplastique
- **Sans halogène**: Oui
- **Traitement antibactérien**: Oui
- **Traitement de la surface**: autre
- **Finition de la surface**: mat
- **Couleur**: blanc
- **Numéro RAL (équivalent)**: 9016
- **Transparent**: No
- **Zone de texte/surface d'inscription**: Oui
- **Adapté à la classe de protection (IP)**: IP40
- **Largeur d'appareil**: 22,30 mm
- **Hauteur d'appareil**: 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil**: 36,90 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 99. Directive DEEE (download)

Emballages

8 007352 651883

Code	8007352651883
Qté	1 NR
Dim.	4,1x2,8x5,3 [cm]
Poids	28,14 [g]

8 007352 651890

Code	8007352651890
Qté	50 NR
Dim.	21,6x11,6x14,3 [cm]
Poids	1.359 [g]

8 007352 653672

Code	8007352653672
Qté	500 NR
Dim.	57,5x22,5x30 [cm]
Poids	14.070 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.