



ARKÉ: Pousoir 1P NO 10A antibactérien gris

19008.AB

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Pousoir 1P NO 10A antibactérien gris

Pousoir 1P NO 10 A 250 V~, éclairable, touche interchangeable, matériel antibactérien, gris


État Produit

3 - Actif


Q.té minimum commande

50 NR

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D




Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Bouton-poussoir (résidentiel)
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Modèle:** bouton-poussoir unique
- **Type de commande:** bouton-poussoir
- **Nombre de bascules d'actionnement:** 1
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 100
- **Nombre de pôles:** 1
- **Tension nominale:** 250 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 10,00 A
- **Avec éclairage:** Oui
- **Contact de report:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** à clipser
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement antibactérien:** Oui
- **Traitement de la surface:** autre
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** gris
- **Numéro RAL (équivalent):** 7015
- **Transparent:** No
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP40
- **Largeur d'appareil:** 22,30 mm
- **Hauteur d'appareil:** 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 36,90 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352651869
Qté 1 NR
Dim. 4,1x2,8x5,3 [cm]
Poids 24,7 [g]



Code 8007352651876
Qté 50 NR
Dim. 21,6x11,6x14,3 [cm]
Poids 1.315,4 [g]



Code 8007352653665
Qté 500 NR
Dim. 57,5x22,5x30 [cm]
Poids 13.674 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).