



ARKÉ: Mécanisme poussoir 1P NC 10A

19010.0

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Mécanisme poussoir 1P NC 10A

Mécanisme poussoir 1P NC 10 A 250 V_{\sim} , éclairable, à compléter avec touche 1-2-3 modules

État Produit

3 - Actif


Q.té minimum commande

10 NR

Vidéo

• Arké lives in your time

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Dessin 3D



Galerie









Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Bouton-poussoir (résidentiel)

Composition: appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

Modèle: bouton-poussoir unique

• Type de commande: bouton-poussoir Nombre de bascules d'actionnement: 1

Nombre de modules (construction modulaire): 100

• Nombre de pôles: 1 • Tension nominale: 250 V

Calibre/courant nominal assigné (In): 10,00 A

Avec éclairage: Oui
Contact de report: No
Mode de pose: encastré
Type de fixation: à clipser

Matériau: plastique

Qualité du matériau: thermoplastique

Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: non traité

Finition de la surface: mat

Couleur: bleu

Numéro RAL (équivalent): 7015

Transparent: No

Zone de texte/surface d'inscription: Oui Adapté à la classe de protection (IP): IP40

Largeur d'appareil: 22,30 mmHauteur d'appareil: 49,00 mmProfondeur d'appareil: 36,80 mm

Marques

00. Marquage CE - UE

01. IMQ - Italie (download)

10. EAC Eurasian Customs Union

14. TSE - Turquie (download)

19. NOM - Mexique

29. QCERT - Colombie

36. ISI - Inde

37. Marquage - Maroc

43. Marque UKCA - GB

96. Expert électrotechniques (download)

99. Directive DEEE (download)

Emballages





Qté 1 NR **Dim.** 4,1x2,8x5,3 [cm]

Poids 22,7 [g]



Code 8007352413122

 Qté
 10 NR

 Dim.
 14,4x9x6 [cm]

 Poids
 265 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.