



ARKÉ: Pousoir 1P NC 10A Metal

19010.M

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Pousoir 1P NC 10A Metal

Pousoir 1P NC 10 A 250 V~, éclairable, touche interchangeable, Metal

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande


20 NR

Vidéo


- [Arké lives in your time](#)




Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D


Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Bouton-poussoir (résidentiel)
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Modèle:** bouton-poussoir unique
- **Type de commande:** bouton-poussoir
- **Nombre de bascules d'actionnement:** 1
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 100
- **Nombre de pôles:** 1
- **Tension nominale:** 250 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 10,00 A
- **Avec éclairage:** Oui
- **Contact de report:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** à clipser
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** laqué / peint
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** aluminium
- **Numéro RAL (équivalent):** 9007
- **Transparent:** No
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP40
- **Largeur d'appareil:** 22,30 mm
- **Hauteur d'appareil:** 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 36,80 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE - Turquie
- 19. NOM - Mexique
- 29. QCERT - Colombie
- 31. TISI - Thaïlande
- 36. ISI - Inde
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352 594753

Code 8007352594753
Qté 1 NR
Dim. 4,1x2,8x5,3 [cm]
Poids 25,7 [g]



8 007352 594760

Code 8007352594760
Qté 20 NR
Dim. 21,4x11,6x6 [cm]
Poids 584,6 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).