ARKÉ: Poussoir 2P NO 16A +clé 000 gris

19086.CU

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Poussoir 2P NO 16A +clé 000 gris

Poussoir à clé 2P NO 16 A 250 V~, à clé unifiée 000 extractible seulement en position O (OFF), gris

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

20 NR

Vidéo

- Arké lives in your time

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Galerie

Données techniques

- **Class group**: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class**: Bouton-poussoir (résidentiel)
- **Composition**: appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Modèle**: autre
- **Type de commande**: bouton-poussoir
- **Nombre de bascules d'actionnement**: 0
- **Nombre de modules (construction modulaire)**: 100
- **Nombre de pôles**: 2
- **Tension nominale**: 250 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In)**: 16,00 A
- **Avec éclairage**: No
- **Contact de report**: No
- **Mode de pose**: encastré
- **Type de fixation**: à clipser
- **Matériau**: plastique
- **Qualité du matériau**: thermoplastique
- **Sans halogène**: Oui
- **Traitement de la surface**: non traité
- **Finition de la surface**: mat
- **Couleur**: gris
- **Numéro RAL (équivalent)**: 7015
- **Transparent**: No
- **Zone de texte/surface d'inscription**: Oui
- **Adapté à la classe de protection (IP)**: IP40
- **Largeur d'appareil**: 22,30 mm
- **Hauteur d'appareil**: 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil**: 43,50 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie (download)
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE - Turquie
- 29. QCERT - Colombie
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques (download)
- 99. Directive DEEE (download)

Emballages

Code	8007352414129	**Code**	8007352414136
Qté	1 NR	**Qté**	20 NR
Dim.	5,1x2,8x5,3 [cm]	**Dim.**	27x11,6x6 [cm]
Poids	56,9 [g]	**Poids**	1.206 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.