



ARKÉ: Va-et vient axial 1P 10AX Metal

19104.M

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Va-et vient axial 1P 10AX Metal

Va-et-vient axial 1P 10 AX 250 V~, éclairable, touche interchangeable, Metal.
Maxi 100 W pour lampes avec alimentation intégrée (CEI 60669-1:2017)


État Produit

3 - Actif


Q.té minimum commande

20 NR


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D



Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Interrupteur (résidentiel)
- **Type de commutation:** va-et-vient
- **Type de commande:** bascule/bouton
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 1
- **Interrupteur à bouton-poussoir:** Oui
- **Nombre de bascules d'actionnement:** 0
- **Mode de pose:** encastré_
- **Type de fixation:** à clipser
- **Avec cadre/support de montage:** No
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** laqué / peint
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** aluminium
- **Numéro RAL (équivalent):** 9007
- **Zone de texte/surface d'inscription:** oui
- **Voyant:** optionnel
- **Fonction d'éclairage:** contrôle et orientation
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP40
- **Tension nominale:** 250 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 10,00 A
- **Contact de report:** No
- **Type de connexion:** borne à vis
- **Interrupteur de machine à laver:** No

Marques

- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 15. CCC - Chine ([download](#))
- 28. NSW - Australie ([download](#))
- 29. QCERT - Colombie
- 36. ISI - Inde
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352684706
Qté 1 NR
Dim. 5,1x2,8x5,3 [cm]
Poids 32,2 [g]



Code 8007352684713
Qté 20 NR
Dim. 27x11,6x6 [cm]
Poids 709,4 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).