



ARKÉ: Variateur FADINGSHOW 230V Metal

19139.M

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Variateur FADINGSHOW 230V Metal

Variateur RGB 230 V~ 50 Hz pour: lampes LED RGB, alimentateurs électroniques LED RGB (01876), commande ON/OFF et réglage intensité lumineuse avec poussoir incorporé ou en différents endroits par poussoirs NO, réglage de la vitesse du changement couleur av

État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande

5 NR


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(1345 kb\)](#)


Vidéo

- [Arké lives in your time](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D



Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Variateur de lumière
- **Type de commande:** bouton rotatif
- **Mode de pose:** encastré
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** laqué / peint
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** aluminium
- **Numéro RAL (équivalent):** 9007
- **Transparent:** No
- **Tension nominale (Un):** 230,00 - 230,01 V
- **Largeur d'appareil:** 22,30 mm
- **Hauteur d'appareil:** 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 61,40 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 31. TISI - Thaïlande
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352599826
Qté 1 NR
Dim. 5,2x3,9x6,2 [cm]
Poids 58,6 [g]



Code 8007352599833
Qté 5 NR
Dim. 14,4x11,6x6 [cm]
Poids 339 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).