



ARKÉ: Variateur 120V 30-500W/30-300VA Metal

19147.M

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Variateur 120V 30-500W/30-300VA Metal

Variateur 120 V~ 50-60 Hz pour: lampes à incandescence 30-500 W, transformateurs ferromagnétiques 30-300 VA, commande et réglage par potentiomètre rotatif, visible dans l'obscurité, Metal

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

20 NR


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(542 kb\)](#)


Vidéo

- [Arké lives in your time](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D



Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Variateur de lumière
- **Type de commande:** bouton rotatif
- **Mode de pose:** encastré
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** laqué / peint
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** aluminium
- **Numéro RAL (équivalent):** 9007
- **Transparent:** No
- **Tension nominale (Un):** 120,00 - 120,01 V
- **Largeur d'appareil:** 22,30 mm
- **Hauteur d'appareil:** 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 60,50 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 29. QCERT - Colombie
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352600843
Qté 1 NR
Dim. 6x2,8x5,3 [cm]
Poids 46,6 [g]



Code 8007352602489
Qté 20 NR
Dim. 28,1x13,1x6 [cm]
Poids 1.009 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).