



ARKÉ: Variateur 120V 30-500W/30-300VA gris

19147

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Variateur 120V 30-500W/30-300VA gris

Variateur 120 V~ 50-60 Hz pour: lampes à incandescence 30-500 W, transformateurs ferromagnétiques 30-300 VA, commande et réglage par potentiomètre rotatif, visible dans l'obscurité, gris

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

20 NR


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(542 kb\)](#)


Vidéo

- [Arké lives in your time](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D



Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Variateur de lumière
- **Type de commande:** bouton rotatif
- **Type de charge:** charge inductive
- **Utilisable avec un bouton-poussoir:** No
- **Utilisable avec un détecteur de mouvement:** No
- **Utilisable avec un détecteur de présence:** No
- **Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:** No
- **Commande radio possible:** No
- **Commande infrarouge possible:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** fixation par clic
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** gris
- **Numéro RAL (équivalent):** 7015
- **Transparent:** No
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP40
- **Tension nominale (Un):** 120,00 - 120,01 V
- **Fréquence:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Tension de commande:** 120,00 - 120,01 V
- **Largeur d'appareil:** 22,30 mm
- **Hauteur d'appareil:** 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 60,50 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 19. NOM - Mexique
- 29. QCERT - Colombie
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352471542

Code 8007352471542
Qté 1 NR
Dim. 6x2,8x5,3 [cm]
Poids 46,6 [g]



8 007352471559

Code 8007352471559
Qté 20 NR
Dim. 28,1x13,1x6 [cm]
Poids 1.009 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).