



ARKÉ: Variateur 230V 100-500W Metal

19150.M

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Variateur 230V 100-500W Metal

Variateur 230 V~ 50-60 Hz pour: lampes à incandescence 100-500 W, commande et réglage par potentiomètre rotatif, localisation dans l'obscurité, Metal

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

20 NR


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- Feuille d'instructions multilang. Light (1216 kb)
- Feuille d'instructions multilangues Full (1437 kb)
- Feuille d'instructions multilangues (626 kb)


Vidéo

. Arké lives in your time

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière





Dessin 3D

Galerie





Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Variateur de lumière

Type de commande: bouton rotatif

Mode de pose: encastré Matériau: plastique

Qualité du matériau: thermoplastique Traitement de la surface: laqué / peint

Finition de la surface: mat

Couleur: aluminium

Numéro RAL (équivalent): 9007

Transparent: No

Tension nominale (Un): 230,00 - 230,01 V

Largeur d'appareil: 22,20 mm
Hauteur d'appareil: 49,00 mm
Profondeur d'appareil: 60,50 mm

Marques

• 00. Marquage CE - UE

01. IMQ - Italie (download)

37. Marquage - Maroc

- 96. Expert électrotechniques (download)
- 99. Directive DEEE (download)

Emballages



 Code
 8007352600706

 Qté
 1 NR

 Dim.
 6x2,8x5,3 [cm]

Poids 57,3 [g]

8 8 8 7 3 5 2 6 8 2 4 9 6

Code 8007352602496 **Qté** 20 NR

Dim. 28,1x13,1x6 [cm]

Poids 1.229 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.