



## ARKÉ: Récepteur IR 230V pour stores blanc

### 19173.B

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

### Récepteur IR 230V pour stores blanc

Récepteur à infrarouges avec sortie à relais 4 A 230 V~ pour stores électriques, commande avec boutons incorporés, télécommande 01849 ou en différents endroits par poussoirs NO, fonctionnement monostable ou bistable, localisation dans l'obscurité, alimentation 230 V~ 50-60 Hz, blanc - 2 modules

### État Produit

2 - Sera éliminé

### Q.té minimum commande

5 NR


### Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(545 kb\)](#)


### Vidéo

- [Arké lives in your time](#)


### Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D



## Galerie



## Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Appareil électronique pour installation domotique
- **Modèle:** autre
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 2
- **Radioguidé:** No
- **Mode de pose:** encastré\_
- **Type de fixation:** à clipser
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL (équivalent):** 9016
- **Transparent:** No

## Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 37. Marquage - Maroc
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

## Emballages



**Code** 8007352455511  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 6x5,4x5,3 [cm]  
**Poids** 72,3 [g]

**Code** 8007352455528  
**Qté** 5 NR  
**Dim.** 17,2x13x6 [cm]  
**Poids** 420 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).